



Inladen zenderlijst

Om de nieuwe TV VLAANDEREN of CanalDigitaal zenderlijst op uw ontvanger te installeren, dient u de zenders op uw ontvanger (opnieuw) in te laden.

ATTENTIE

Een kleine groep abonnees ervaart problemen na het inladen van de nieuwe zenderlijst op de Adimo Jazz en Jive. Dit wordt veroorzaakt door een fout in de firmware van deze ontvangers, waardoor na het inladen van de nieuwe zenderlijst de Vlaamse zenders niet langer in de zenderlijst zijn te vinden.

Om dit probleem te verhelpen is er nieuwe software voor de Adimo Jazz en Jive beschikbaar. Deze nieuwe software is echter uitsluitend op bepaalde dagen van de week te downloaden:

Even weken
Jazz: Ma – Wo – Vr – Za – Zo
Jive: Di – Do

Oneven weken
Jazz: Di – Do
Jive: Ma – Wo – Vr – Za – Zo

Na het updaten van de firmware is dit probleem verholpen.

Update firmware Adimo Jazz / Adimo Jive

1. Ga naar het menu.
2. Kies installatie.
3. Kies geavanceerde installatie.
4. Toets pincode "0000"
5. Kies Update Software dmv OTA (juiste gegevens zijn reeds ingevuld)
6. Kies vervolgens Start Update

De ontvanger zal nu opnieuw opstarten, waarna de nieuwe firmware wordt opgehaald en geïnstalleerd.

Voer na de update een fabrieksreset uit.
Voer na de fabrieksreset een nieuwe fastscan uit.

Uw ontvanger is nu voorzien van de nieuwste firmware.

Op de volgende pagina vindt u de update-instructies voor het opnieuw inladen van de zenderlijst op de Adimo Jive / Jazz.

Adimo Jazz / Adimo Jive

1. Druk op de MENU-toets van de afstandsbediening.
2. Selecteer de optie "Installatie" en druk vervolgens op de OK-toets van de afstandsbediening.
3. Selecteer de optie "Fast scan" en druk op de OK-toets.
4. Ga met het pijltje naar beneden naar de optie "Start scan" en druk op de OK-toets.
5. Als de ontvanger klaar is met het inladen van de zenders wordt de nieuwe zenderlijst automatisch opgeslagen en wordt het menu automatisch verlaten.